

HVM01

High Voltage Meter For ESD AIR Discharge

靜電槍空氣放電量測錶

Specification(規格):

Working Voltage (量测电压): +/- 0~30 KV

Display Accuracy(量测精度): +/- 2%

Operation temperature(操作溫度): <30°C

Input resistance(输入电阻): 1000MΩ

Voltage Division ratio(分压比): 1000:1



Power Source(工作电源): AC 100V~230V ± 10% ; 50/60Hz

Ground cable(接地电缆): 1.6 meter.

Resolution(解析度): 0.1KV

Weight (重量): 1.5kg

使用方式：

非常的方便使用，安全操作。使用前，先將 HVM01 放置桌面，將設備接電線接到地面铁板，铁板需有良好的接地環境。才能開始量測使用，並選擇使用高低電位檔來進行量測。

WARNING 注意：

本設備需经过培训的人员使用，沒有正確使用这种装置时可能会造成人身伤害。

操作人员手、鞋子，地板和工作台必须是保持干燥。環境潮湿或接地不确实可能影响測量準確性及安全性。

Information of the company

昌捷科技股份有限公司

Jet-Power Technology Co., Ltd.

電話(Tel): +886-2-8668-1818

傳真(Fax): +886-2-8192-7255

Email: sales@jptworld.com.tw

Website : www.jptworld.com.tw

統一編號: 54153930

新北市中和區景新街 347 號 6 樓

6F, No.347, Jingxin St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235,

Taiwan (R.O.C.)